

- 1) Die Fliegenschutz Schiebetüre hat folgende Maße : 1960mm hoch x 650mm breit 92mm Stegbreite
- 2) zu allererst die halbrunde Verkleidung unter der Klappe, indem meist das CBE _ PC770-SK eingebaut ist, ausbauen sie ist mit 4 kleinen Schrauben befestigt, man kommt von innen gut dran, man kann auch die Gelenke lösen und die vordere Klappe an die Seite hängen, es geht aber auch so !!
- 3) Nun die Abdeckungen rechts und links der Fliegenschutz Schiebetür abschrauben !!
- 4) Ebenfalls die Abdeckung für die Kabelabdeckung Tür Elektrik linke Seite (von innen gesehen) abschrauben
- 5) dann oben links und rechts jeweils die zu sehende Schraube lösen, vorher die Plastikkappe entfernen
- 6) nun noch unten die zwei Schrauben in der Aluminium Leiste lösen
- 7) jetzt kann man die komplette Türe herausheben
- 8) Auf eine Arbeitsplatte legen und die obere Schiene und die untere Aluschiene lösen, somit werden die einzelnen Seitenteile frei und man kommt an den Plissee-Block
- 9) Nun den Plissee-Block aus der Schiene vorsichtig herausziehen, dann auf der Arbeitsplatte ausbreiten um genau zu sehen, welche Schnur gerissen ist
- 10) Auch hier nicht vergessen, Bilder zu machen zwecks wieder Einbau !!
- 11) Die entsprechende Schnur austauschen und alles wieder genau so einbauen wie vorher ausgebaut
- 12) Vor-allem darauf achten, das man die jeweils zu 3 Schnüren verbundenen, zur richtigen Seite legt dies erfolgt im Prinzip über Kreuz, heißt der Rechte Spanndraht geht zur linken und der linke Spanndraht geht zur rechten Seite sozusagen über Kreuz !!
- 13) So muss der Plissee-Block nun wieder in die Aluschiene eingeführt werden, aufpassen das die Schnüre sich nicht verheddern, es wird die zweite helfende Hand benötigt !!
- 14) Nun wider die obere Schiene und die untere Aluschiene an die zwei Seitenteile anschrauben !!
- 15) Als letztes nun die komplette Türe wieder einbauen.....



Klima

ON

ON

TV- Fernseher

Dimmer Mastergerät

DIMMER
204152

E6445

Toptron GmbH
Art.Nr. EL434
SNR: BKT00250 K11

Fernbedienung 2-l anal
12 V Tür mit 2 Schaltern
und Rückmeldung

1 +12V	1 +12V Tür	1 +Freigabe	1 +Blinker 1	1 S3B 5 S1A
2 +12V	2 +12V Tür	2 +Freigabe	2 +Blinker 1	2 S2A 6 S1B
3 Gnd	3 Gnd	3 Gnd	3 +Blinker 2	3 Gnd
4 Gnd	4 Gnd	4 Gnd	4 +Blinker 2	4 Gnd
4 2	4 2	4 2	4 2	6 4 2
3 1	3 1	3 1	3 1	5 3 1

230 Volt für Verbraucher



CE
MK2 USB
Victron Interface

12 Volt Lichanlage Verteiler

C B E Einheit

204126

Ladegerät Multiplus

Innen & Außen Temperatur

2 x Bus Module

Verteiler DS 560SK

USB nur für UpDate

PC770 - SK CBE Panel

SW201

















5. Ergibt folgende Werte bei Generator Einspeisung :
3 Amp ergibt > Ladesp.230V - max. 30 Amp / Generator 2,8 Amp / 0,6 K
6 Amp ergibt > Ladesp.230V - max. 67 Amp / Generator 5,6 Amp / 1,1 K
8 Amp ergibt > Ladesp.230V - max. 90 Amp / Generator 7,4 Amp / 1,6 K
10 Amp ergibt > Ladesp.230V - max. 103 Amp / Generator 8,5 Amp / 1,9 K

Klima

Markise

Alde 3020 - 9042HE Sernr. 174208

Oyster-Version III Bedienerpanel

Abwasser Dach - Lüfter




ON

MARKISEN BELEUCHTUNG



ON

TV- Fernseher



victron energy
color control

Control panel with screen and buttons (light, power, trash, water)











