Ansicht von Vorne










KL 15 24 volt SpiegelStellSchalter
— 10 —
— 15 —
KL 15 24volt Kurvenlicht
KL 15 24 volt Spiegel-Scheibe +KL15 Relais
— 10 —
— 15 —
KL 30 24volt Kurvenlicht
Kl 30 12 volt Radio
—7,5 —
— 2 —
Geschwindigkeits Signal für Kurvenlicht
Kl 15 12 volt Radio
—7,5 —
— 5 —
KL 15 12 volt ServiceStecker Concorde Pin 10
Kl 15 24 volt Tagfahrlicht
— 15 —
— 30 —
KL 30 24 volt ServiceStecker Concorde Pin 6
Kl 15 24 volt Xenon LI
— 30 —
— 30 —
KL 15 24 volt ServiceStecker Concorde Pin 4
Kl 15 24 volt Xenon RE
— 30 —
— 5 —
KL 15 12 volt ServiceStecker Concorde Pin 8
Kl15 24 volt StreuScheibenR Relais
— 15 —
— 5 —
Rückfahrlicht 12 volt ServiceStecker Concorde Pin 3
Kl 30 12 volt Eingang Concorde
— 30 —
— 10 —
Blinker RE Sevice Stecker Concorde Pin2
Kl 15 12 volt Signal zum Heck Concorde
— 10 —
— 10 —
Blinker LI Sevice Stecker Concorde Pin2



M1 SpiegelHeizung
30 kl 15-24volt
85 Masse
87a
87 SiegelHeizung (Schalter)
86 vom Schalter ON/OFF

M2 ScheibenHeizung
30 kl30-24volt
85 Masse
87a
87 ScheibenHeizung Orange- Scheibe
86 vom Schalter ON/OFF

M3 Rückfahrlicht umwandlung von 24volt auf 12volt
30 kl30-12volt
85 Masse
87a
87 Rückfahrlicht(serviceStecker) 12volt
86 Rückfahrlicht Signal 24 volt

M4 LichtHupe BI Xenon Neu 2011
30 2x Signal Xenon Li + Re
85 Masse
87a
87 kl15-24volt
86 Fernlicht

M5 Tagfahrlicht
30 Tagfahrlicht LED Li+ Re
85 Masse
87a
87 kl15 24volt
86 Instrument(Standlicht)24volt

M6 Instrument Licht von 24volt auf 12volt
30 kl30-12volt
85 Masse
87a
87 SeviceStecker Instrument 12volt
86 Instrument(Standlicht) 24volt

Streuscheiben

Reinigungs Hella

24 vlot Relais

24 volt Relais Einfach



Pumpe Xenon	30	KL 30 12 volt Vom Heck Concorde
Masse	85	Masse
Standlicht	87a	Frei
Kl15 24 volt	87	Kl15 12 volt versorgung LinerBox
Vio Signal Wisch Wasch	86	Kl 15 24 volt vom Bord



F1 3 amp Masse Signal Motor AUS füf VB
F2 2 amp D+ 24 volt Motor EIN für VB
F3 5 amp Kl 15/24volt für M3 + M4 SitzHeizung
F4 7,5amp Sitzheizung
F5 7,5 amp Sitzheizung
F6 5 amp Sevice Stecker Concorde

M1 12 volt Micro Zusatz Lima 12volt Ansteuerung mit LED
M2 24 volt Micro Masse Abschaltung wenn Motor EIN
M3 + M4 24 volt Micro Schaltet 12 volt wenn Zündung EIN

24 volt Relais
Einfach
Xenon Li

24 volt Relais
Einfach
Xenon Re



Xenon Li

30 Xenon VorschaltGerät Pin B
85 Masse
87a LichtHupe vom Relais M4 pin30
87 Kl 15 24 volt
86 Abblendlicht Original Chassie

Xenon Re

30 Xenon VorschaltGerät Pin B
85 Masse
87a LichtHupe vom Relais M4 pin30
87 Kl 15 24 volt
86 Abblendlicht Original Chassie